Bedienungsanleitung

Kobre®Tec Wasserstrahl-Tierschreck mit Bewegungssensor

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tierschreck optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserstrahl-Tierschreck
- Solarpanel
- Erdspiess mit Schlauchanschluss
- Verlängerungsrohr
- Kopfstück mit Sprüher
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2x Ni-Mh-Akku Typ AA

Technische Daten

Ni-Mh-Akku	2 x Typ AA
Solar-Panel	4,5 V DC / 0,5 W
PIR-Sensor	Ja
Sensor Reichweite	Bis zu 10 m
Schutzklasse IP66	Strahlwasserschutz
Masse	60 x 12 x 6,5 cm
Gewicht	714 g

Funktionsweise

Tagsüber wandelt die Solarzelle das Sonnenlicht in elektrische Energie um und lädt damit die internen Akkus auf. Nachts wird der Tiervertreiber bei einer durch den PIR-Sensor erkannten Bewegung automatisch aktiviert und von den internen Akkus mit Strom versorgt.

Inbetriebnahme

HINWEIS:
Achten Sie beim Verbinden der Teile darauf, diese nicht zu überdrehen.

1. Wählen Sie einen sonnigen Platz für den Wasserstrahl-Solar- Tiervertreiber. Stellen Sie sicher, dass die Solarzelle mindestens 6 Stunden Sonnenschein pro Tag ausgesetzt ist. Schattige Plätze beeinflussen den Ladevorgang der Akkus.
2. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die beiden Akkus ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schliessen Sie das Batteriefach wieder.
3. Setzen Sie das Solar-Modul auf das Gehäuse.
4. Befestigen Sie das Kopfstück mit dem Sprüher auf dem Gehäuse.



5. Setzen Sie das Gehäuse auf das Verlängerungsrohr und dieses auf den Erdspiess.



6. Stecken Sie den Erdspiess in die Erde.
7. Richten Sie den Tiervertreiber so aus, dass der PIR-Sensor den gewünschten Bereich erfassen kann. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse vor dem PIR-Sensor befinden.
8. Verbinden Sie das Kabel der Solarzelle mit dem Anschluss auf der Gehäuserückseite des Tiervertreibers.

Verwendung

Verbinden Sie den Gartenschlauch mit dem Sprüher, aber drehen Sie das Wasser noch nicht auf.

Testen Sie anschliessend den PIR-Sensor:

1. Drehen Sie dazu den Regler auf der Rückseite des Gehäuses im Uhrzeigersinn auf die Position 9.
2. Bewegen Sie anschliessend eine Hand vor dem PIR-Sensor. Das Ventil sollte sich mit einem Klicken öffnen und nach 5 Sekunden wieder schliessen.
3. Überprüfen Sie dann die Reichweite des Sensors, indem Sie vor dem Sensor auf- und abgehen, bis Sie das Klicken des Ventils hören.
4. Stellen Sie die Sensitivität des PIR-Sensors über den Regler ein (0 = aus, 9 = hohe Sensitivität).
5. Der vom PIR-Sensor erfasste Bereich verläuft in einem Bogen. Sie können die Weite des Bogens einstellen, indem Sie die beiden grünen Clips nach rechts bzw. links schieben. Die Drahtklemme bewegt sich zwischen den beiden grünen Clips, wenn der Tiervertreiber aktiviert ist. Der Tiervertreiber wechselt automatisch die Richtung, wenn einer der grünen Clips berührt.



6. Drehen Sie abschliessend das Wasser auf und testen Sie die Funktion.
7. Wiederholen Sie gegebenenfalls die oben aufgeführten Schritte, um den vom PIR-Sensor erfassten Bereich einzustellen.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn sich Personen der Haustiere in der Nähe des Gerätes bzw. des mit dem PIR-Sensor überwachten Bereiches aufhalten oder Kinder dort spielen.

HINWEIS:
Sollte das Gerät einmal nicht reagieren, überprüfen Sie den Akkustand. Das Gerät reagiert auf Stufe 1 nicht, wenn die Akkus halb leer sind.

Reinigung und Pflege

Achten Sie darauf, dass die Solarzelle immer frei von Schmutz ist, um einen optimalen Ladevorgang zu gewährleisten. Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses sowie der Solarzelle und des PIR-Sensors nur ein feuchtes Tuch und keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

Sicherheitshinweise

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, ausser zum Akkuwechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stösse, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Das Produkt ist gegen starkes Strahlwasser geschützt. Tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung im Aussenbereich geeignet.
- Technische Änderungen oder Irrtürmer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört ***nicht*** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Vertrieb durch:
Koi-Breeder AG
Gewerbestrasse 11 | 5107 Schinznach-Dorf
056 463 64 06 | info@koi-breeder.ch | www.koi-breeder.ch

Version: 11.2023_V.1